



Push Talk

TF515

Радиостанция

Будьте эффективными

Командная работа – это тот импульс, который двигает вперед как компанию на активном отдыхе, так и сотрудников малого предприятия. Серия TF5 – это доступные средства мгновенной связи, готовые к использованию сразу после включения. Потрясающая простота использования позволит вам сосредоточиться на том, что вы делаете, и сделать это быстрее, лучше и безопаснее. Ручка громкости позволяет эффективно и удобно управлять голосовой связью; мы также предлагаем комплекты раций для семей, владельцев магазинов и сторонников активного образа жизни.

- Дальность связи до 8 км*
- Перезаряжаемые аккумуляторы NiMH (в комплекте)
- 8 каналов + 121 частный код
- Сканирование канала связи / мониторинг канала
- Режим Hands-free / функция прослушивания
- Режим «без звука» / спящий режим
- Зарядка через Micro-USB / экономия заряда
- Совместимость с другими рациями стандарта 433M





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ	
Модель	TF515
Цвет	темно-синий / черный
Диапазон частот	433,075-434,775 МГц, PMR 446
Выходная радиочастотная мощность	0,5 Вт
Дальность связи	до 8 км*
Разнос каналов	12,5 КГц
К-во каналов	8
К-во кодов CTCSS и CDCSS	121
Габаритные размеры (ВхШхТ)	146,5 x 54 x 31 мм
Вес	180 г (с аккумуляторами)
ФУНКЦИИ	
Голосовая связь	Сканирование канала связи
Автоподавление помех	Мониторинг канала
Блокировка клавиатуры	Экономия заряда аккумулятора
Индикатор заряда	Голосовое управление
Прослушивание	Секундомер и таймер
Режим «без звука»	Спящий режим
СИГНАЛЫ	
10 звуковых сигналов вызова	Звуковой сигнал нажатия
Звуковой сигнал завершения разговора	Сигнал низкого заряда
ЗАРЯДКА / АККУМУЛЯТОР	
Адаптер переменного тока с зарядным разъемом Micro-USB	
Поддержка зарядки через базу (в комплекте)	
Время работы до 20 часов от аккумулятора NiMH (в комплекте)	
Возможность использовать 3 щелочных батареи AA (не входят в комплект)	

* Указанная дальность связи рассчитана для оптимальных условий с неограниченной видимостью во всех направлениях. Фактический диапазон покрытия зависит от рельефа и других условий, часто он меньше максимально возможного. Фактический диапазон покрытия ограничивается различными факторами, в том числе, помимо прочего, рельефом, погодными условиями, электромагнитными помехами и физическими преградами.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



2 рации



1 адаптер питания



2 перезаряжаемых аккумулятора NiMH



Зарядная база



2 зажима для крепления к ремню



2 шейных шнурка



Hytera Communications Corporation Limited

Адрес: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, Beihuan Rd., Nanshan District, Шэньчжэнь, Китай

Тел.: +86-755-2697 2999 Факс: +86-755-8613 7139 Почт. индекс: 518057

Http://www.hyterapush2talk.com Складской код: 002583.5Z



Компания Hytera оставляет за собой право на изменение конструкции и технических характеристик изделия. Компания Hytera не несет ответственности за возникновение опечаток. Из-за особенностей печати между реальным изделием и изделием, изображенным в печатных материалах, возможна небольшая разница.

HYT, Hytera – зарегистрированные товарные знаки компании Hytera Communications Co., Ltd.

© 2017 Hytera Communications Co., Ltd. Все права защищены.